INOTEC

SN 6205 LED 24V WS

Sicherheitsleuchte für 24V Systemspannung

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101331250
Alte Artikelnummer	810125L04
Dimension	230x50x30mm
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Aluminium
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstrom	97 lm
Lichtverteilung	AW Asymmetric Wall
Nennstrom DC	115 mA
Nennspannung DC	24V ±20%
Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten

Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Überwachung. Zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Frei programmierbare Schaltungsart fu¨r Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten einzeln schalt- und dimmbar (0 bis 100%) über das Steuerteil der Anlage. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER





H1[m]	L1[m]	L2[m]	L3[m]	L4[m]
2,0	1,35	5,20	1,62	5,00
2,5	–	4,60	–	4,20
3,0	–	2,30	–	2,60
3,5	–	–	–	

H2[m]	L5[m]	L6[m]	L7[m]	L8[m]	T[m]
2,0	1,40	5,30	1,70	4,80	1,0
2,5	–	4,10	–	4,80	1,0
3,0	–	–	–	–	1,0
3,5	–	–	–	–	–



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH920019	Notlicht-Symbol Kleber grün-weiss			

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

EULUMDAT
LDT Datei (Zip)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | 8610 Uster | Tel +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00